



FICHE DE MONTAGE DU DIFFUSEUR TGE

Marque : KUHN

Modèles : Planter Junior et Planter 2 et 3



→ Positionnement du diffuseur TGE de SUMI AGRO entre le soc et les roues de rappuie.

MATÉRIEL MIS À DISPOSITION

DANS LE KIT :

- Equerre à 90° + vis
- Diffuseur TGE
- Barre Multipercée

Ce kit vous permet d'équiper un élément semeur.



MATÉRIEL NON FOURNI NÉCESSAIRE

- Tuyau
- Collets

MONTAGE CONSEILLÉ

PAR SUMI AGRO :

Vidéo de montage disponible en scannant le QR Code ci-contre :



1. Assembler l'équerre au diffuseur TGE à l'aide de la vis



2. Dévisser l'écrou à l'arrière du bloc disque au niveau de la fixation du soc



3. Couper la barre après le troisième trou



4. Insérer une vis dans le 2nd trou de la plus petite barre et fixer le tout au bloc disque



5. Fixer l'équerre et le diffuseur à la barre, préalablement installée sur le bloc disque



6. Se servir de la plus grande barre pour surélever le cyclone, afin de permettre un bon écoulement



Date création : 27/11/2019

Ce conseil est modifiable et évolutif en fonction des spécificités de chaque semoir et des avancées technologiques de SUMI AGRO.

SUMI AGRO FRANCE S.A.S. 251, Rue du Faubourg-Saint-Martin 75010 Paris France



PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS. UTILISER LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT.